

OKAYO II trådlöst mikrofonsystem

EJ-501TM trådlös handmikrofon, 863-865MHz



Egenskaper

- Trådlös mikrofon 863-865MHz
- Ställ in själv – push to talk eller standardinställning med mute-funktion
- Räckvidd upp till 60m i fritt fält
- 16 kanaler
- Digital display med kanal
- Fulladdade batterier (5-6 timmar) ger 8-10 timmars användningstid
- Fungerar även med standardbatterier (12-15 timmars användningstid)
- Laddstation för 2 mikrofoner (tillbehör)
- Laddstation kan monteras på bord (fäste krävs som tillbehör)
- Automatisk synkronisering vid användning med mottagare DR-701A
- Fungerar även med Okayo generation 1 (kanal 1-8, A-H)

Univox – co-developed with OKAYO

Vi har tillsammans med OKAYO ytterligare utvecklat OKAYOs standardficksändare och -mottagare för att förbättra taluppfattbarheten för hörapparatbärare. För att uppfylla kraven på tillgänglighet och erbjuda en bra ljudupplevelse även för hörapparatbärare, bör du alltid försäkra dig om att det är dessa specialutvecklade modeller du använder i ditt guidesystem!

Ställ in själv! Push to talk eller standardmikrofon

OKAYO är ett moduluppbyggt och kostnadseffektivt trådlöst system som enkelt kan anpassas till olika behov.

EJ-501TM är en avancerad mikrofon för användning med OKAYO diversity-mottagare eller högtalare. Den kan användas som en standardmikrofon med mute-funktion eller ställas in på push to talk för användning i t.ex. klassrum där man har ett behov av användning av flera mikrofoner samtidigt. Använder du den med mottagare av typ DR-701A, synkroniseras mikrofonen dessutom automatiskt. Denna funktion är lämplig i t.ex. i skolor med flera klassrum med trådlösa mikrofoner, då mikrofonen automatiskt ställs in på rätt kanal när den kommer inom räckhåll från mottagaren.

Läs mer om OKAYOs trådlösa mikrofonsystem i databladet om diversitymottagare eller högtalare!

OKAYO II trådlöst mikrofonsystem

Tillverkardata

Strömförbrukning	<100mA @ RF power "Hi" & DC 2.4V <80mA @ RF power "Low" & DC 2.4V
Batteritid	> 12 timmar @ 1600mAh uppladdningsbara NiMH batterier & RF power "Hi" > 15 timmar @ 1600mAh uppladdningsbara NiMH batterier & RF power "Low"
Uteffekt	10mW @ RF power "Hi" 1mW @ RF power "Low"
Räckvidd	Diversitymottagare > 60M @ RF power "Hi" > 30M @ RF power "Low" GPA-300 > 30M @ RF power "Hi" > 15M @ RF power "Low"
Frekvens	70Hz~15KHz @ DR-701/DR-701A Module
Vikt	138g
Storlek	19,5x3cm
Artikelnummer	502501 EJ-501TM, Handmikrofon push to talk med kondensator kapsel 582502 HDC-502 laddstation för 2st EJ-501TM

Kompleta set med EJ-501TM och diversitymottagare med 1 eller 2 inbyggda mottagare

		501702X	501702Y
		1 x push to talk mik laddstation mottagare (1)	1x push to talk mik 1 x ficksändare myggmik laddstation mottagare (2)
Ficksändare	502707	-	1
Handmikrofon push to talk	502501	1	1
Myggmikrofon	582090	-	1
NiMH-ackumulator	174102	2	4
Laddstation ficksändare/-mottagare	582707	-	1
Laddstation handmikrofon push to talk	582502	1	1
Diversitymottagare, 1 mottagare	506701	1	-
Diversitymottagare, 2 mottagare	506702	-	1
Diversitymottagare, 4 mottagare	506704	-	-

Systemkomponenter

Art nr	Beskrivning	Art nr	Beskrivning
282010	Adaptersladd mini-XLR till 3,5mm	584371	M-100, Golvmikrofonstativ för handmikrofon, svart
283101	Hals slinga, 3,5mm hane med 55 cm kabel	584950	SP-500 Väggfäste för högtalare GPA-500W
501007	EJ-7R, Fickmottagare	589011	BT-700 T-typ rackmonteringskit Diversitymottagare/ EJ-770T
502501	EJ-501TM, Handmikrofon, kondensatorkapsel, push to talk	589012	BL-700 L-typ rackmonteringskit Diversitymottagare/ EJ-770T
502701	EJ-701TM, Handmikrofon kondensatorkapsel	589013	BL-770, Rackmonteringsvinkel med blindplåt
502707	EJ-7XT Ficksändare	589015	Monteringskit för HDC-502
502770	EJ-770T, Stationär sändare för fickmottagare		
504501	Högtalare GPA-500W-1CH 30WRMS 1 mottagare		
504502	Högtalare GPA-500W-2CH 30WRMS 2 mottagare		
504550	UM-500 Modul MP3/SD/USB spelare till GPA-500W		
504903	ST-35 Högtalarstativ		
504904	Transportväska CB-501 för högtalare GPA-500W		
506701	EJ-701DR, Radiomottagare, diversity, 1 mottagare		
506702	EJ-702DR, Radiomottagare, diversity, 2 mottagare		
506703	EJ-703DR, Diversitymottagare för 19" rack, 2 mott.		
506704	EJ-704DR, Diversitymottagare för 19" rack, 4 mott.		
506722	DR-701A, Mottagarmodul autokanal		
581407	Hörsnäckan för fickmottagare, utanpåliggande		
582050	HM-50C Headsetmikrofon för ficksändare, svart		
582060	HM-60C Headsetmikrofon för ficksändare, hudfärgad, dubbla krokar		
582061	HS-06X Headsetmikrofon för ficksändare, hudfärg., enkel krok		
582090	LM-90C Myggmikrofon för ficksändare		
582093	Konferensmikrofon för EJ-7XT, kabel=25cm		
582502	HDC-502, Laddstation för 2 st EJ-501TM		
582701	Laddare för EJ-701TM, 5V/1A		
582702	HDC-702, Laddstation för EJ-7XT/EJ-7R och EJ-701TM		
582707	HDC-707, Laddstation för 2 st EJ-7XT/EJ-7R		
582712	HDC-712, Laddstation för 12 st EJ-7XT/EJ-7R		
582736	HDC-736, Laddstation, väska för 36 st EJ-7XT/EJ-7R		
582750	HDC-750, Laddstation, låda för 50 st EJ-7XT/EJ-7R		
584364	SC-502, mikrofonhållare med nackband till EJ-501TM		
584368	Mikrofonhållare för handmikrofon		



För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr, bruks-/installationsanvisning och CE-certifikat som kan laddas ned från www.univox.eu/www.edin.se, Produktdatabank. Vid behov kan reservdelslistor och annan teknisk dokumentation beställas via support@edin.se.

Bo Edin AB Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö
Besök Förrådsvägen 2 B, 181 41 Lidingö

Tel 08-767 18 18
Fax 08-767 18 20

E-post info@edin.se
Internet edin.se • univox.eu